

Preambuła komunikatu

Stacja, która wprowadza komunikat do sieci radioamatorskiej, sporządza preambułę. Preambuła zawiera następujące informacje w podanej kolejności:

- Numer
- Priorytet
- Znak stacji nadającej komunikat
- Numer kontrolny (liczba wyrazów w komunikacie)
- Miejsce nadania
- Czas nadania
- Data nadania

Numer to kolejny numer nadawanego komunikatu.

Priorytet (ważność) komunikatu określa się jako:

- e – alarmowy (ang. *emergency*)
- p – pilny (ang. *priority*)
- r – rutynowy (ang. *routine*)

Stacja pochodzenia to znak wywoławczy stacji, która jako pierwsza nadała komunikat drogą radiową.

Miejsce nadania to miejsce (miasto, miejscowość, wieś, statek), z którego nadawca wysyła swój komunikat.

Czas i data nadania to moment powstania komunikatu w UTC.

Przykład:

“ Nr 24 e SP9MOA 19 Niepołomice 1805 15 lipca =
PCK Kraków
Proszę o informacje o następujących osobach STOP
Jan Kowalski ulica Mikołaja Kopernika 2 STOP
Adam Nowak z rodziną Aleja Róż 8 =
Biuro Informacji o zaginionych +

Przypis od tłumacza:

Znaki proceduralne:

"=" to separator części komunikatu (np. preambuła / treść / podpis)

"STOP" to kropka (koniec zdania) zapisywana słownie
"+" to koniec komunikatu

Oczekiwana struktura to:

[preambuła] = [adres oraz treść] = [podpis] +

To ma być przekazane dokładnie w tej postaci dalej w sieci. Znaków proceduralnych nie wliczamy do numery kontrolnego komunikatu.

Revision #20

Created 2026-02-22 23:14:09 UTC by SP9SPM

Updated 2026-02-25 15:19:11 UTC by SP9SPM